

BTICINO

Interruptores motorizados BTicino Megatiker 320 a 1600 A

Código: **Motorizados 320 a 1600 A**

Código	Motorizados 320 a 1600 A
Marca	BTicino
Categoría	Termomagnéticas

Descripción

Interruptores termomagnéticos Megatiker con comando motorizado, de 320 a 1600 A. ● Comando BT-M7475P/230 (tamaño M4, 320 a 630 A). ● Tensión: 230 V. ● Potencia absorbida: 300 W. ● Tiempo total de apertura/reinicio: 2 s. ● Tiempo de cierre: menor a 100 ms. ● Contactos auxiliares: 2 inversores + 1 abierto relé. ● Bobina de mínima o disparo: 230 V. ● Comando BT-M7875P/230 (tamaño M5, 1000 / 1250 / 1600 A). ● Tensión: 230 V. ● Potencia absorbida: 460 W. ● Tiempo total de apertura/reinicio: 6 s. ● Tiempo de cierre: menor a 100 ms. ● Contactos auxiliares: 3 inversores + 1 abierto relé. ● Bobina de mínima o disparo: 230 V. ● Las dimensiones generales de cada comando están en las imágenes.